



## mechanizmy; Łącznik klawiszowy krzyżowy

3037

### Konstrukcja

Rodzaj jednostki sterującej	pojedynczy klawisz
Montaż	Montaż podtynkowy

### Funkcje

Kąt odchylenia klawisza	3,5 °
-------------------------	-------

### Konfiguracja

Obróbka antybakteryjna	nie
- krzyżowy	

### Elementy sterujące i wskaźniki

- nie

### Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe	250 V
Napięcie znamionowe	250 V AC
Częstotliwość	50/60 Hz

### Prąd

Prąd znamionowy	10 AX (100 W lampy samostatecznikowe)
-----------------	---------------------------------------

### Materiał

Materiał	Tworzywo / metal
Powierzchnia	mat

### Wymiary

głębokość	42 mm
Głębokość montażu	32 mm
Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm

#### Instalacja / Montaż

Montaż	z łapkami rozporowymi
--------	-----------------------

#### Podłączenie

Zaciski przyłączeniowe	wg IEC 60669-1
------------------------	----------------

Zaciski przyłączeniowe	wg VDE 0632-1
------------------------	---------------

Rodzaj przyłącza	Quick Connect
------------------	---------------

- z zaciskami wtykowymi

#### Wypożenie

- do połączenia z podświetleniem i połączenia kontrolnego z podświetleniem

#### Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP20
-----------------	------

Odporność na porażenia	IK07
------------------------	------

#### Oznaczenie

Zastosowanie	regulacja OWK, Sterowanie oświetleniem
--------------	--

Główna linia projektowa	STEROWANIE OŚWIETLENIEM
-------------------------	-------------------------