



Wkładka bezp. nożowa NH000 wsk.podw. uchwyt niez. aM
10A 690VAC

LNH00010M6A

Konstrukcja

Charakterystyka wyzwalania	aM
----------------------------	----

Konfiguracja

Moduł	Wskaźnik
-------	----------

Charakterystyka elektryczna

Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icn	80 kA
Typ napięcia zasilającego	AC
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)	0/690 V

Prąd

Prąd zwarciovy umowny	100 kA
-----------------------	--------

Bezpiecznik

Charakterystyka bezpiecznika	aM
Wielkość wkładki bezpiecznikowej	NH000

Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	0,5 W
--	-------

Wymiary

Głębokość produktu	52,5 mm
Wysokość produktu	79 mm
Szerokość produktu	20,8 mm

Norma

Dyrektywa europejska RoHS	zgodny
---------------------------	--------

Oznaczenie

Grupa urządzeń	LNH
----------------	-----