



Wkładka bezp. nożowa NH00 wsk.podw. uchwyt niez. aM  
100A 690VAC

LNH00100M6A

**Konstrukcja**

Charakterystyka wyzwalania	aM
----------------------------	----

**Konfiguracja**

Moduł	Wskaźnik
-------	----------

**Charakterystyka elektryczna**

Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn	80 kA
Typ napięcia zasilającego	AC
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)	0/690 V

**Prąd**

Prąd zwarciowy umowny	100 kA
-----------------------	--------

**Bezpiecznik**

Charakterystyka bezpiecznika	aM
Wielkość wkładki bezpiecznikowej	NH00

**Moc**

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	5,5 W
----------------------------------------------	-------

**Wymiary**

Głębokość produktu	59,5 mm
Wysokość produktu	79 mm
Szerokość produktu	29,5 mm

**Norma**

Dyrektywa europejska RoHs	zgodny
---------------------------	--------

**Oznaczenie**

Grupa urządzeń	LNH
----------------	-----